

Návod k obsluze E-cigarety Geekvape Wenax S3 Pod

Úvod

Blahopřejeme Vám k zakoupení moderního, technologicky vyspělého zařízení Wenax S3.

Důležité

Před prvním použitím přístroje si pozorně přečtěte tuto uživatelskou příručku a uschovejte ji pro budoucí použití.

Výstraha

Zařízení plní funkci elektronické cigarety a pro jeho používání tedy platí stejná **omezení** jako pro tabákové výrobky:

1. zákaz prodeje osobám mladším 18 let
2. výrobek není vhodný pro těhotné a kojící ženy
3. výrobek se nedoporučuje používat mladými lidmi a nekuřáky
4. trpíte-li srdeční chorobou, vysokým krevním tlakem, diabetem, astmatem, případně dalšími zdravotními problémy, poraďte se o vhodnosti používání se svým ošetřujícím lékařem
5. uchovávejte mimo dosah osob mladších 18 let a domácích zvířat
6. skladujte v suchu při pokojové teplotě, odděleně od potravin, nápojů a krmiv

Možné nepříznivé účinky: bolest hlavy, sucho v ústech/nosu/krku, nevolnost, kašel, závrať. Máte-li pochybnosti o vhodnosti použití e-cigarety a nebo přetrvávají uvedené či jiné nežádoucí účinky, poraďte se se svým ošetřujícím lékařem.

Vysloužilý výrobek obsahující bateriový článek zlikvidujte ekologicky odevzdáním do sběrného místa pro elektroodpad, prodejci, případně využitím bezplatné služby České pošty „re:BALÍK“, se kterou lze výrobky zdarma zaslat k recyklaci (více na www.remasystem.cz/re-balik).

Upozornění

Wenax S3 je citlivé elektronické zařízení. Abyste byli s výrobkem dlouhodobě spokojeni a předešli jeho poškození, zacházejte s přístrojem **šetrně**:

1. výrobek nevystavujte nadměrným otřesům, pádům apod.
2. výrobek chraňte před mrazem, vysokými teplotami a stykem s kapalinami včetně stříkající vody
3. nemanipulujte s výrobkem nad rámec běžného užívání, zejména výrobek nedemontujte a nezasahujte do jeho vnitřních částí

Doporučení

Pro spolehlivý a bezproblémový provoz zařízení doporučujeme provádět jeho pravidelnou **údržbu**.

1. **udržujte v suchu a čistotě** kontakty cartridge (nádržky) a baterie, kterými na sebe oba díly dosedají. V případě usazených nečistot či vlhkosti může dojít ke ztrátě výkonu a tím i dýmivosti, případně k úplné nefunkčnosti zařízení.
2. pravidelně doplňujte náplň (e-liquid), abyste předešli používání přístroje „nasucho“. Zabráníte tak možnému spálení žhavicí spirálky a znehodnocení celé cartridge.
3. bateriový článek, který je pevnou součástí e-cigarety, ztrácí vlivem jejího používání kapacitu a tím i výkonnost. Pravidelně ji proto nabíjejte, předejdete tak jejímu úplnému vybití a tím i nemožnosti používání.
4. žhavicí pletivo, které je pevnou součástí cartridge, podléhá s jejím používáním přirozenému opotřebením, časem se zanese zbytky e-liquidu a ztratí své žhavicí schopnosti.

Životnost pletiva (a tím i celé cartridge) je závislá na mnoha faktorech, jako je intenzita a styl vapování, použitá náplň, údržba apod. a pohybuje se nejčastěji v rozmezí jednoho až několika týdnů.

Zaznamenáte-li pokles dýmivosti, ztrátu chuti či příchut' spáleniny, vyměňte cartridge za novou.

Popis výrobku a nákres opakovaného plnění



Základní použití

Před prvním použitím je třeba cartridge naplnit e-liquidem.

1. tahem vysuňte cartridge z baterie, odklopte gumovou krytku plnicího otvoru na boční straně cartridge a skrze otvor (šíře 3mm) nalijte liquid (tekutou náplň) do nádržky. Přitom neplňte zcela do plna, ale ponechte určitou vzduchovou kapsu.
2. krytkou plnicí otvor opět uzavřete a odstraňte ochrannou samolepku na spodní straně cartridge.
3. před prvním použitím **vyčkejte cca 10 minut**, než bavlna v nádržce nasákne liquidem. **Zabráňte tak jejímu spálení.**
4. cartridge zasuňte do baterie.

Pro vapování zvolte jeden ze **dvou režimů aktivace žhavení**:

1. automatickým potahem i spínacím tlačítkem: žhavení lze aktivovat jak automaticky (jen vložte do úst náustek a začněte zvolna a plynule potahovat bez použití tlačítka. Aktivujete tím proces žhavení, odpařování náplně a tvorby páry. S ukončením potahu dojde také k ukončení odpařování), tak i pomocí tlačítka (s jeho použitím podá e-cigareta maximální výkon s maximální produkcí páry. Tlačítko držte stisknuté po celou dobu potahu).

2. jen automatickým potahem - žhavení se aktivuje automaticky pokaždé, když si z e-cigarety potáhnete. Spínací tlačítko v tomto případě není funkční.

Volba režimu aktivace žhavení a odemknutí/uzamknutí zařízení:

Při deaktivovaném/uzamknutém zařízení stiskněte 5x rychle za sebou spínací tlačítko - LED dioda probliká všemi barvami, zařízení se aktivuje/odemkne a bude nastaven režim ad 1.

Pokud nyní opět stiskněte 5x rychle za sebou spínací tlačítko, LED dioda probliká bílou barvou a bude nastaven režim ad 2.

Pokud nyní opět stiskněte 5x rychle za sebou spínací tlačítko, LED dioda probliká všemi barvami a zařízení se deaktivuje/uzamkne (nebude možné vapovat ani automaticky, ani tlačítkem).

Upozornění: suchá bavlna, která plní funkci sacího média v cartridge, vystavená vysokým teplotám, se může vznítit. Zajistěte proto dostatečný přísun e-liquidu (nevapujte "nasucho") a po skončení její životnosti vyměňte cartridge za novou.

Určení

Wenax S3 je určena pro klasické potahování jako z cigarety, tedy nejprve do úst a až poté do plic (tzv. **MTL vaping**=Mouth To Lung, nebo-li "z úst do plic"). Cartridge (nádržka) je **opakovaně plnitelná** liquidem a po opotřebením žhavicího systému se **celá cartridge vymění za novou**. Osazena je žhavicím **Mesh** pletivem, které má větší odpařovací plochu než klasická spirálka, čímž poskytuje rovnoměrnější zahřívání a vytváří větší množství páry.

Regulace vzduchu

Na baterii se nachází "posuvník" s otvory pro přívod vzduchu ke žhavicímu pletivu. Čím více otvorů obnažíte, tím bude potah volnější a pára bohatší.

Regulace výkonu

Spínací tlačítko slouží také pro **nastavení požadovaného výkonu baterie**, které provedete vždy 3x stiskem tlačítka při aktivovaném/odemknutém zařízení. Nejnižší výkon signalizuje barva červená, střední pak modrá a nejvyšší barva zelená. Čím vyšší výkon, tím vyšší produkce páry za cenu vyšší spotřeby liquidu a rychlejšího vybíjení baterie.

Chytrý chip přitom **automaticky rozpozná** vloženou cartridge a dle jejího odporu přizpůsobí úroveň výkonu (W). Pro vyšší odpor bude výkon vždy nižší viz tabulka:

Barva tlačítka/Odpor cartridge	1.2ohm	0.8ohm
červená	9W	14W
modrá	11W	16W
zelená	13W	18W

Tato tabulka platí pouze tehdy, používáte-li k aktivaci žhavení automatický potah. V případě žhavení tlačítkem bude baterie dodávat vždy pouze nejvyšší výkon, tedy 13W pro cartridge 1.2ohm a 18W pro cartridge 0.8ohm.

2 typy náustků

Cartridge můžete osadit buď **plastovým náustkem** nebo **bavlněným, „cigaretovým“ filtrem**.

Filtr je na omak stejně měkký jako filtr cigaretový a poskytuje proto stejný „zážitek“ jako při kouření papírové cigarety, IQOSu apod.

S filtrem je tak Wenax S3 ideálním zařízením pro kuřáky, kteří na vaping přecházejí a chtějí si i v rámci vapování zachovat co možná nejvíce ze svých "cigaretových" návyků a pocitů.

Filtr časem nasákne zkondenzovanou párou, která jím prochází, je proto vhodné jej pravidelně měnit za nový.

Signalizace nabití

Na spodní části baterie se nachází kruhová **LED dioda**, jež svítí během potahu a její barva indikuje úroveň jejího nabití (zelená=70-100%, modrá=31-69%, bílá=0-30%). Stav nabití zjistíte také 1x stiskem spínacího tlačítka při aktivovaném/odemknutém zařízení. Zabliká-li dioda 5x červeně, baterie je vybitá.

Nabíjení a funkce passthrough

Na boční straně baterie se nachází USB-C port (5V/1A), který slouží pro její nabíjení skrze USB-C kabel (*součástí balení*). Proces nabíjení je indikován pomalu blikající LED diodou v barvě odpovídající aktuálnímu stupni nabití (0-30%=bílá, 31-69%=modrá, 70-99%=zelená). Po ukončení nabíjení bude dioda konstantně svítit zeleně.

Tzv. funkce **passthrough** zároveň umožňuje, abyste e-cigaretu mohli používat i během nabíjení, není tedy potřeba se ve vapování po tuto dobu omezovat.

Vlastností vestavěné baterie je **postupný úbytek její kapacity** v důsledku jejího opakovaného nabíjení a vybití, což **není vada výrobku**. S postupem času tedy zaznamenáte nutnost častějšího dobíjení oproti tomu, kdy jste e-cigaretu začali používat. Po určité době může baterie z tohoto důvodu přestat žhavit úplně. Její životnost je závislá od četnosti a intenzity používání a dalších faktorů.

Ochranné funkce

- 1. ochrana proti dlouhému žhavení** - při vapování po dobu delší než 10 sekund bude dioda svítit červeně po dobu 3 vteřin a baterie přestane žhavit. Pro opětovné žhavení je nutno potah ukončit a začít znovu. Toto chrání jak uživatele od "překouření" tak také baterii a cartridge.
- 2. ochrana proti nízkému napětí** - při poklesu napětí baterie pod kritickou úroveň zabliká dioda 5x červeně a baterie přestane žhavit. Pro další použití baterii nabijte.
- 3. ochrana proti přebití** - po nabití do plné kapacity baterie sama ukončí proces nabíjení.
- 4. ochrana proti zkratu** - má-li cartridge tendenci způsobit zkrat, zabliká dioda 8x červeně a baterie přestane žhavit. Vyměňte cartridge za novou.
- 5. ochrana proti přehřátí** - přesáhne-li teplota chipu kritickou úroveň, bude dioda svítit červeně po dobu 10 vteřin a baterie přestane žhavit. Vyčkejte, než chip vychladne.

Technická specifikace

Materiál baterie: eloxovaný hliník
Materiál cartridge: zdravotnický PCTG
Kapacita baterie: 1100mAh
Kapacita liquidu: 2ml
Typ žhavicího systému: Mesh pletivo
Baterií podporovaný odpor: 0.8/1.2ohm
Výstupní výkon: 5-18W
Nabíjecí napětí/proud: 5V/1A
Rozměr: 123,8x19mm
Váha: 50,9g
Výrobce: Geekvape, Čína

Garantovaná životnost baterie: 4 měsíce

Garantovaná životnost cartridge: 5 dní

Obsah balení

1x baterie včetně cartridge 0.8ohm a plastového náustku
1x cartridge 1.2ohm bez náustku
1x náhradní plastový náustek
3x bavlněný filtr
1x nabíjecí USB-C kabel
1x krabička
1x český návod

Distributor pro ČR: NOVACIG a.s., Přemyslovců 465/8, Ostrava-Mariánské hory, 70900, www.novacig.cz

Pro více obecných informací o používání e-cigarety navštivte sekci „PORADNA“ na webu www.novacig.cz