

Návod k obsluze Innokin Pocketbox AIO

Úvod

Blahopřejeme Vám k zakoupení moderního, technologicky vyspělého modu Pocketbox AIO.

Důležité

Před prvním použitím přístroje si pozorně přečtěte tuto uživatelskou příručku a uschovejte ji pro budoucí použití.

Výstraha

Zařízení plní funkci elektronické cigarety a pro jeho používání tedy platí stejná **omezení** jako pro tabákové výrobky:

1. zákaz prodeje osobám mladším 18 let
2. výrobek není vhodný pro těhotné a kojící ženy
3. výrobek se nedoporučuje používat mladými lidmi a nekuřáky
4. trpíte-li srdeční chorobou, vysokým krevním tlakem, diabetem, astmatem, případně dalšími zdravotními problémy, poraďte se o vhodnosti používání se svým ošetřujícím lékařem
5. uchovávejte mimo dosah osob mladších 18 let a domácích zvířat
6. skladujte v suchu při pokojové teplotě, odděleně od potravin, nápojů a krmiv

Možné nepříznivé účinky: bolest hlavy, sucho v ústech/nosu/krku, nevolnost, kašel, závrať. Máte-li pochybnosti o vhodnosti použití e-cigarety a nebo přetrvávají uvedené či jiné nežádoucí účinky, poraďte se se svým ošetřujícím lékařem.

Vysloužilý výrobek obsahující bateriový článek zlikvidujte ekologicky odevzdáním do sběrného místa pro elektroodpad, prodejci, případně využitím bezplatné služby České pošty „re:BALÍK“, se kterou lze výrobky zdarma zaslat k recyklaci (více na www.remasystem.cz/re-balik).

Upozornění

Pocketbox je citlivé elektronické zařízení. Abyste byli s výrobkem dlouhodobě spokojeni a předešli jeho poškození, zacházejte s přístrojem **šetrně**:

1. výrobek nevystavujte nadměrným otřesům, pádům apod.
2. výrobek chraňte před mrazem, vysokými teplotami a stykem s kapalinami včetně stříkající vody
3. nemanipulujte s výrobkem nad rámec běžného užívání, zejména výrobek nedemontujte a nezasahujte do jeho vnitřních částí

Doporučení

Pro spolehlivý a bezproblémový provoz zařízení doporučujeme provádět jeho pravidelnou **údržbu**.

1. udržujte v čistotě kontakty e-cigarety a hlavy, kterými na sebe oba díly dosedají. V případě usazených nečistot může dojít ke ztrátě výkonu a tím i dýmivosti, případně k úplné nefunkčnosti zařízení.
2. pravidelně doplňujte náplň (e-liquid) do nádržky, abyste předešli používání přístroje „nasucho“. Zabráníte tak možnému spálení žhavicí spirálky a tím jeho znehodnocení.
3. akumulátor Modu ztrácí vlivem jeho používání kapacitu a tím i výkonnost. Pravidelně jej proto nabíjejte, předejdete tak jeho úplnému vybití a tím i nemožnosti používání.
4. žhavicí spirálka, která je pevnou součástí žhavicí hlavy, podléhá s jejím používáním přirozenému opotřebení, časem se zanesou zbytky e-liquidu a ztratí své žhavicí schopnosti. Životnost spirálky (a tím i celé hlavy) je závislá na mnoha faktorech, jako je intenzita a styl kouření, použitá náplň, údržba apod. a pohybuje se nejčastěji v rozmezí jednoho až několika týdnů.

Zaznamenáte-li pokles dýmivosti či příchut' spáleniny, vyměňte hlavu za novou.

Popis výrobku a náčrt opakovaného plnění



Základní použití

Před prvním použitím je třeba e-cigaretu osadit žhavicí hlavou a naplnit e-liquidem.

1. připravte žhavicí hlavu (2x v balení) k prvnímu použití: nakapejte několik kapek liquidu přímo na bavlnu, která je součástí hlavy (skrze boční sací otvory) pro její kvalitní nasátí
2. odšroubujte víčko a připravenou hlavu do něj zašroubujte
3. vzniklým otvorem (Ø10mm) nalijte liquid (tekutou náplň) do nádržky, maximálně však po rysku "MAX".
4. víčko s hlavou zašroubujte zpět
5. vyčkejte cca 10 minut, než nová žhavicí hlava nasákne liquidem. Zabráníte tak jejímu spálení
6. zmáčknete 3x rychle za sebou spínací tlačítko. LED dioda zabliká a zařízení je tak aktivováno a připraveno k použití. V případě potřeby upravte regulaci sání vzduchu (viz. dále)
7. pro vapování, zmáčknete a podržte spínací tlačítko - baterie začne dodávat proud do žhavicí hlavy a tato začne žhavit a odpařovat tekutou náplň. Držte tlačítko v této poloze a zároveň potahujte z náustku vzniklou páru (dým)
8. pusťte spínací tlačítko (baterie přestane žhavit a produkovat páru) a poté ještě potáhněte zbytky dýmu. Zabráníte tak případné kondenzaci přebytečné páry v náustku

Upozornění: suchá bavlna, která plní funkci sacího média ve žhavicí hlavě, vystavená vysokým teplotám, se může vznítit. Zajistěte proto dostatečný přísun e-liquidu (nevapujte "nasucho") a nikdy žhavicí hlavu s bavlnou nasucho nevypalujte (pro odstranění usazenin), ale po skončení její životnosti ji vyměňte za novou.

Určení a dostupné typy žhavicích hlav:

Součástí balení jsou dvě **kanthalové** žhavicí hlavy s označením Pocketmod o odporu **0.35ohm** určené pro sub-ohm vaping s potahem přímo do plic (tzv. **DL vaping**=Direct Lung).

V samostatném prodeji pak naleznete hlavu Pocketmod o odporu **1.2ohm** určenou pro klasické potahování jako z cigarety, tedy nejprve do úst a až poté do plic (tzv. **MTL vaping**=Mouth To Lung, nebo-li "z úst do plic").

Jako sací médium je vždy použita **100% organická bavlna**.

Alternativně lze z naší nabídky použít také hlavu Innokin Slipstream s odporem **0.5ohm** pro **DL vaping** a **0.8ohm** pro **MTL vaping**.

Výměna žhavicí hlavy

Odšroubujte víčko, vyšroubujte z něj vysloužilou hlavu, zašroubujte hlavu novou a vše opět zkompletujte.

Regulace sání vzduchu (Air Flow Control)

Na víčku jsou umístěny otvory pro nasávání vzduchu, přičemž otáčením "prstence" dochází k jejich zakrývání/obnažování.

K čemu je regulace vzduchu dobrá?

Při potahování z e-cigarety dochází zároveň k nasávání vzduchu do jejího těla, bez přívodu vzduchu by vapování nebylo možné. To, jaké množství vzduchu je do e-cigarety přiváděno, ovlivňuje jednak "lehkost" potahování a jednak produkci výsledného dýmu či teplotu páry.

Funkce uzamčení tlačítka (deaktivace baterie)

Slouží jako ochrana proti samovolnému sepnutí spínacího tlačítka např. v kapse, kabelce nebo jako ochrana proti zneužití dětmi.

Pro deaktivaci (vypnutí) baterie, zmáčkněte 3x rychle po sobě spínací tlačítko. Pro opětovnou aktivaci (zapnutí) postupujte stejným způsobem. Obojí signalizuje zablikání LED diody.

Funkce ochrany proti nízkému napětí, nebo-li úplnému vybití (low voltage protection)

Poklesne-li úroveň nabití baterie pod kritickou úroveň, baterie se deaktivuje. Pro další použití je třeba baterii nabít.

Funkce ochrany proti přebití (overcharging protection)

Po nabití do plné kapacity baterie sama ukončí proces nabíjení.

Funkce ochrany proti zkratu (short circuit protection)

Má-li nasazená hlava tendenci způsobit zkrat, baterie se deaktivuje. Pro další použití je třeba problém odstranit.

Funkce ochrany proti dlouhému žhavení a přehřátí (overheat protection)

Při sepnutí tlačítka po dobu delší než 10 sekund se baterie automaticky deaktivuje (přestane žhavit). Pro opětovné žhavení je nutno tlačítko pustit a znovu sepnout. Toto chrání jak uživatele od "překouření" tak také baterii proti "přehřátí".

Nabíjení Modu a funkce passthrough

Na těle modu se nachází micro USB port, který slouží pro jeho nabíjení skrze micro usb kabel.

Pocketbox disponuje také funkcí **passthrough**, kdy lze mod používat pro vapování i během nabíjení.

Nabíjet můžete **kdykoliv**, není tedy nutné vyčkávat na úplné vybití Modu.

Vlastností vestavěného akumulátoru je postupný úbytek jeho kapacity v důsledku jeho opakovaného nabíjení a vybíjení, což **není vada výrobku**. S postupem času tedy zaznamenáte nutnost častějšího dobíjení oproti tomu, kdy jste Mod začali používat. Po určité době může zařízení z tohoto důvodu přestat žhavit úplně. Jeho životnost je závislá od četnosti a intenzity používání, způsobu skladování, okolních podmínkách, jako je teplota prostředí a dalších faktorů.

Indikace stavu nabití/vybití baterie

Díky barvě indikační LED diody nad USB portem máte vždy přehled o stavu nabití baterie. Svítí-li při sepnutí tlačítka dioda zeleně, je baterie plně nabitá, následuje barva oranžová a brzké vybití indikuje barva červená.

Technická specifikace:

Materiál: nerezová ocel

Kapacita baterie: 1200mAh

Kapacita nádržky: 2ml

Odpor žhavicí hlavy: 0.35ohm

Materiál žhavicí spirálky: Kanthal

Materiál sacího média: bavlna

Vyměnitelný bateriový článek: ne

Výstupní výkon: max. 40W (nelze nastavit uživatelem)

Výstupní napětí: 3.3-4.2V

Baterií podporované odpory: 0.3-3.5ohm

Vyměnitelný náustek: ano

Výrobce: Innokin

Obsah balení:

1x Pocketmod AIO Box Mod (bez žhavicí hlavy)

1x žhavicí hlava Pocketmod 0.35ohm

1x nabíjecí USB kabel

1x sada náhradního těsnění (10x O-kroužky)

2x samolepka s logem Innokin

1x originální manuál

1x krabička

1x český návod

Garantovaná životnost baterie: 6 měsíců

Garantovaná životnost hlavy: 7 dní

Distributor pro ČR: NOVACIG a.s., Přemyslovců 465/8, Ostrava-Mariánské hory, 70900

Pro více obecných informací o používání e-cigarety navštivte sekci „PORADNA“ na webu www.novacig.cz