

Návod k obsluze E-cigarety VooPoo Argus Pod

Úvod

Blahopřejeme Vám k zakoupení moderního, technologicky vyspělého zařízení Argus.

Důležité

Před prvním použitím přístroje si pozorně přečtěte tuto uživatelskou příručku a uschovejte ji pro budoucí použití.

Výstraha

Zařízení plní funkci elektronické cigarety a pro jeho používání tedy platí stejná **omezení** jako pro tabákové výrobky:

1. zákaz prodeje osobám mladším 18 let
2. výrobek není vhodný pro těhotné a kojící ženy
3. výrobek se nedoporučuje používat mladými lidmi a nekuřáky
4. trpíte-li srdeční chorobou, vysokým krevním tlakem, diabetem, astmatem, případně dalšími zdravotními problémy, poraďte se o vhodnosti používání se svým ošetřujícím lékařem
5. uchovávejte mimo dosah osob mladších 18 let a domácích zvířat
6. skladujte v suchu při pokojové teplotě, odděleně od potravin, nápojů a krmiv

Možné nepříznivé účinky: bolest hlavy, sucho v ústech/nosu/krku, nevolnost, kašel, závrať. Máte-li pochybnosti o vhodnosti použití e-cigarety a nebo přetrvávají uvedené či jiné nežádoucí účinky, poraďte se se svým ošetřujícím lékařem.

Vysloužilý výrobek obsahující bateriový článek zlikvidujte ekologicky odevzdáním do sběrného místa pro elektroodpad, prodejci, případně využitím bezplatné služby České pošty „re:BALÍK“, se kterou lze výrobky zdarma zaslat k recyklaci (více na www.remasystem.cz/re-balik).

Upozornění

Argus je citlivé elektronické zařízení. Abyste byli s výrobkem dlouhodobě spokojeni a předešli jeho poškození, zacházejte s přístrojem **šetrně**:

1. výrobek nevystavujte nadměrným otřesům, pádům apod.
2. výrobek chraňte před mrazem, vysokými teplotami a stykem s kapalinami včetně stříkající vody
3. nemanipulujte s výrobkem nad rámec běžného užívání, zejména výrobek nedemontujte a nezasahujte do jeho vnitřních částí

Doporučení

Pro spolehlivý a bezproblémový provoz zařízení doporučujeme provádět jeho pravidelnou **údržbu**.

1. udržujte v **suchu a čistotě** kontakty cartridge a baterie, kterými na sebe oba díly dosedají. V případě usazených nečistot může dojít ke ztrátě výkonu a tím i dýmivosti, případně k úplné nefunkčnosti zařízení.
2. pravidelně doplňujte náplň (e-liquid), abyste předešli používání přístroje „nasucho“. Zabráníte tak možnému spálení cartridge.
3. bateriový článek, který je pevnou součástí e-cigarety, ztrácí vlivem jejího požívání kapacitu. Pravidelně ji proto nabíjejte, předejdete tak jejímu úplnému vybití a tím i nemožnosti používání.
4. žhavicí pletivo, které je pevnou součástí cartridge, podléhá s jejím používáním přirozenému opotřebením, časem se zanesou zbytky e-liquidu a ztratí své žhavicí schopnosti.

Životnost pletiva (a tím i celé cartridge) je závislá na mnoha faktorech, jako je intenzita a styl vapování, použitá náplň, údržba apod. a pohybuje se nejčastěji v rozmezí jednoho až několika týdnů.

Zaznamenáte-li pokles dýmyvosti, ztrátu chuti či příchut' spáleniny, vyměňte cartridge za novou.

Popis výrobku a náhled opakovaného plnění



Základní použití

Před prvním použitím je třeba cartridge naplnit e-liquidem (tekutou náplní).

1. pro plnění liquidem, odklopte gumovou krytku na přední straně cartridge a skrze plnicí otvor (šíře 4mm) naplňte nádržku liquidem. Přitom **neplňte zcela do plna**, ale ponechte určitou vzduchovou kapsu.
2. krytku zaklopte zpět a **vyčkejte min. 10 minut**, než bavlna v cartridge nasákne liquidem. Zabráníte tak jejímu spálení.
3. cartridge zasuňte do baterie a stiskněte 5x rychle za sebou ovládací tlačítko vedle displeje. Displej se rozsvítí a zařízení je tak aktivováno a připraveno k použití.
4. pro vapování, vložte do úst cartridge a začněte zvolna a plynule potahovat. Aktivujete tím proces žhavení, odpařování náplně a tvorby páry. S ukončením potahu dojde také k ukončení odpařování.

Upozornění: suchá bavlna, která plní funkci sacího média v cartridge, vystavená vysokým teplotám, se může vznítit. Zajistěte proto dostatečný přísun e-liquidu (nevapujte "nasucho") a po skončení životnosti cartridge ji vyměňte za novou.

Baterie je vybavena inteligentním chipem s kontrolou proudění vzduchu a žhavení se tak sepne **automaticky** pokaždé, když si z e-cigarety potáhnete. Tlačítko tak neslouží k aktivaci žhavení, nýbrž pouze k ovládání e-cigarety.

Cartridge

V balení naleznete 2 cartridge (nádržky) - jedna má odpor **0.7ohm** a druhá pak **1.2ohm** (hodnota odporu je vyznačena na krytce plnicího otvoru).

Obě cartridge používají jako žhavicí médium **žhavicí pletivo** (Mesh), které má větší odpařovací plochu než klasická spirálka a vytváří proto větší množství páry. V odporu **1.2ohm** je cartridge

určena pro klasické potahování jako z cigarety, tedy nejprve do úst a až poté do plic (tzv. **MTL vaping**=Mouth To Lung, nebo-li "z úst do plic"), v odporu **0.7ohm** pak také pro **striktnější DL vaping** (RDL) s potahem přímo do plic (RDL=Restricted Direct Lung). Nižší odpor 0.7ohm poskytuje vyšší míru žhavení s větší produkcí páry, ovšem za cenu vyšší spotřeby náplně a rychlejšího vybíjení baterie.

Cartridge je opakovaně plnitelná liquidem, ovšem žhavicí pletivo i sací médium (bavlna) jsou její pevnou součástí. Po opotřebením žhavicího systému se tak **celá cartridge vymění za novou**.

0.69" OLED displej

Argus se ovládá pomocí tlačítka vedle displeje a k dispozici jsou 2 provozní menu (obě zobrazují stav nabití baterie - ikona i procenta), mezi kterými se přepínáte 1x stiskem tlačítka.

První menu navíc zobrazuje nastavenou hodnotu výstupního výkonu (W), hodnotu výstupního napětí (V) a odpor nasazené cartridge (Ω).

Druhé menu navíc zobrazuje počet dosud uskutečněných potahů (např. 0012) a dobu v minutách (MIN), za kterou byly uskutečněny.

Třetí menu (doplňkové) vyvoláte 5x rychlým stiskem tlačítka. Nabízí funkci „LOCK“, „PUFF CLEAR“ a „POWER OFF“. Označení požadované funkce provedete vždy 1x stiskem tlačítka a její aktivaci pak jeho stiskem a dlouhým podržením.

Funkce „LOCK“ slouží jako dětská pojistka. Po její aktivaci se krátce zobrazí nápis „LOCK“ a na prvním menu bude trvale zobrazena ikona zámku. Přerušíte-li pak vapování min. na 3 minuty, možnost potahu se deaktivuje (displej při pokusu o potah zobrazí „PRESS BUTTONx3“) a pro další vapování je potřeba 3x stisknout tlačítko. Deaktivaci této funkce provedete obdobně aktivací funkce „UNLOCK“ v doplňkovém menu (ikona zámku zmizí).

Funkce „PUFF CLEAR“ slouží pro vymazání počtu potahů (krátce se zobrazí „PUFF CLEARED“) a funkce „POWER OFF“ pak k deaktivaci celého zařízení (zobrazí se „OFF“ a zařízení se vypne. Opětovně zapnutí provedete 5x stiskem tlačítka rychle po sobě).

Chytrý chip a regulace výkonu

Po vložení cartridge do baterie chytrý chip automaticky nastaví doporučený výkon vzhledem k jejímu odporu a zároveň Vám dovolí nastavit pouze omezený maximální výkon tak, aby nedošlo ke spálení cartridge vlivem nastavení příliš vysokého výkonu.

Pro cartridge 0.7ohm (výrobce doporučuje výkon zařízení je 5-18W) tak Argus automaticky nastaví výkon 18W a nedovolí Vám nastavit vyšší hodnotu (pouze nižší). Pro 1.2ohm (výrobce doporučuje výkon zařízení je 5-12W) pak nastaví 10W a nedovolí více než 12W.

Doporučený výkon Argus nastaví vždy jen při prvním vložení cartridge s jiným odporem, dále už pracuje jen s Vámi upraveným výkonem.

Výkon si můžete **upravit** dle své potřeby: přepněte se do prvního menu (zobrazující výkon) a následně stiskněte a dlouze podržte ovládací tlačítko (hodnota výkonu začne blikat). Hodnotu pak upravíte pomocí tlačítka (s každým 1x stiskem se hodnota změní o 1W, při podržení tlačítka dojde ke zrychlené volbě). Po nastavení požadované hodnoty vyčkejte, než blikání ustane.

Regulace vzduchu

Na vrchní straně baterie se nachází podélný "posuvník" a pod ním otvor pro plynulou regulaci přívodu vzduchu ke žhavicímu pletivu. Čím více otvor obnažíte, tím bude potah volnější a pára bohatší.

Nabíjení

Na baterii se nachází USB-C port (1A/5V), který slouží pro její nabíjení skrze usb-c kabel (součástí dodávky).

Nabíjení signalizuje displej "pohybem" ikony baterie včetně procentuálního vyjádření a zbývajících času do plného nabití v minutách. Po nabití do plné kapacity se zobrazí 100%, pohyb ustane a zobrazí se čas "0MIN".

Baterie **nedisponuje** funkcí **passthrough**, během nabíjení tedy vapování není možné, což prodlužuje životnost baterie.

Vlastností vestavěné baterie je **postupný úbytek její kapacity** v důsledku jejího opakovaného nabíjení a vybíjení, což **není vada výrobku**. S postupem času tedy zaznamenáte nutnost častějšího dobíjení oproti tomu, kdy jste e-cigaretu začali používat. Po určité době může baterie z tohoto důvodu přestat žhavit úplně. Její životnost je závislá od četnosti a intenzity používání a dalších faktorů.

Ochranné funkce

- 1. ochrana proti dlouhému žhavení** - při potahování po dobu delší než 8 sekund zobrazí displej "TIME OUT" a baterie přestane žhavit. Pro opětovné žhavení je nutno potah ukončit a začít znovu. Toto chrání jak uživatele od "překouření" tak také baterii a cartridge.
- 2. ochrana proti přebití** - po nabití do plné kapacity baterie sama ukončí proces nabíjení.
- 3. ochrana proti nízkému napětí** - při poklesu napětí baterie pod kritickou úroveň zobrazí displej "LOW POWER" a baterie přestane žhavit. Pro další použití baterii nabijte.
- 4. ochrana proti zkratu** - má-li cartridge tendenci způsobit zkrat, zobrazí displej "ATOMIZER SHORT" a vapování se přeruší. Vyměňte cartridge za novou.
- 5. ochrana proti přehřátí** - přesáhne-li teplota chipu kritickou hodnotu, zobrazí displej "TEMP HIGH" a baterie přestane žhavit. Vyčkejte, než chip vychladne.

Technická specifikace

Materiál baterie: slitina zinku/kůže (kromě barvy černá-karbon)

Materiál cartridge: zdravotnický PCTG

Kapacita baterie: 800mAh

Objem: 2ml

Baterií podporovaný odpor: 0.5-3.0ohm

Výstupní výkon baterie: 5-20W

Výstupní napětí: 3.2-4.2V

Nabíjecí napětí/proud: 5V/1A

Výrobce: VooPoo, Čína

Obsah balení

1x baterie

1x cartridge 0.7ohm

1x cartridge 1.2ohm

1x nabíjecí USB-C kabel

1x originální manuál

1x český návod

Garantovaná životnost baterie/cartridge: 4 měsíce/5 dní

Distributor pro ČR: NOVACIG a.s., Přemyslovců 465/8, Ostrava-Mariánské hory, 70900, www.novacig.cz

Pro více obecných informací o používání e-cigarety navštivte sekci „PORADNA“ na webu www.novacig.cz